

第六代中文拷貝機之遙控器再生及編碼

一.何謂遙控器再生?

當遙控器故障時,客戶想配制多一個遙控器時,一般的拷貝機是無法配制的,但是我們可以根據故障遙控器內的 IC 的資料,用微電腦程式配制出一個完全相同的遙控器出來,稱之為遙控器再生.

二.何謂編碼?

一般的遙控器都帶有編碼,主要用途就是可以遙控自己的主機而不會有誤動作,如果編的碼不同則不會動作.

三.遙控器編碼的種類?

遙控器編碼可分三大類:固定碼及程式碼,滾動碼

四.本拷貝機之遙控器再生可用在那種類的編碼?有沒有限制?

限固定碼及滾動碼二種,程式碼目前無法處理.

固定碼:常用的 IC 都可以,例如:HT-12E,PT2262,AX5326 等

滾動碼:限可以拷貝的機型.

拷貝滾碼支數無限制

五.關於主機的維護及程式更新?

在正常的使用狀況下,免費維修及每 6 個月程式更新一次.

遙控器再生操作說明

操作順序

主機提示

- 1.開機 -----XX 年 XX 月(請確認年月正確)
- 2.按拷貝機第 5 鍵一下 -----1.遙控器拷貝
- 3.按拷貝機第 3 鍵一下 -----2.遙控器再生
- 4.按拷貝機第 5 鍵一下 -----1.選擇廠牌(2.選擇 IC)

*提示:選擇廠牌:內建百種市面銷售的遙控器資料

選擇 IC:如果無內建資料可以查 IC 編號自己編碼

*** 本資料經大家踴躍提供,本公司不勝感激,若須更正資料

或提供新資料,本公司一定立即更新,不負大家的期望

謝謝!!

選擇廠牌:內建已知品牌的動作碼

廠牌機型	IC 編號	上	停	下	OFF	ON	頻率	編號/說明/備註
遙控家(中華)	PT-2262	0F10	0F00	0F01	0F11		330	001:上:0 下:F
守門將 F-123	HT-12E	1010	0110	1100			280	002:
守門將	VD5012	1011	0111	1101	1110		300	003:
守門將 FT-135	HS-312E	1100	1110	1101	1111		347	004:HT6010
指揮家 4659T/4669T/ 4689T/HA-117	HT-12E	0010	1000	0001	0100		355/390/ 308	005:4689T:390 HA-117:308
技冠 PL-888	PT-2262	0100	0010	1000	0001		315	006 +=0 一=1 中=F
永祥 HG2001	HT-12E	0001	0010	0100	1000		295	007:
泰音 TAI IN	VO5012	0001	0010	0100	1000		325	008
天波 AAK-007	HT-12E	0001	0010	0100	1000		355	009
天波 PK-08T	HT-12E	0001	0010	0100	1000		360	010
天波 PK-10T	HT-600	0111	1011	1101	1110		340	011
弘煒 HW-168T	HT-12E	1100	1000	1010	0110		320	012
弘煒 HW-179T	PT-2262	F11F					320	013
神威	HT-12E	0010	1000	0001	0100		355	014
神威	PT-2262	0001	0010	0100	1000		360	015
太豪 HW-178T	HT-12E	0010	1000	0001	0100		355	016
太豪 HW-178T	PT-2262	001F	011F	010F	100F		320	017
冠龍	HT-12E	0010	0100	1000	0001		325	018
冠龍	SH-312E	0111	1101	1011	1110		325	019
TERY	HT-12E	1010	1001	1011	1000		335	020
JANUS	HT-12E	0010	0001	0011	0000		340	021
聯合 UNITED	HT-12E	1010	1011	1001	1000		323	022
MEGA MG-100	HT-12E	0011	0111	0101	1011		300	023 地利洋行
MEGA MEGA	HT-12E	1011	0111	1101	1110		363	024 地利洋行
旭電	HT-12E	1000	0010	0100	0001		285	025
旭電	HT-12E	1110	1111	1101	1100		337	026
威特 WIT	VD-5012	0010	0001	0100	1000		334	027 HT-12E/355
威特 WIT	HT-12E	1011	0111	1101	1110		308	028
SAN LONG	HT-12E	0001	0010	0000	0011	0111	272	029
佑享	HT-12E	0001	0010	0000	0011	0111	300	030
優格 JOUGO	HT-12E	0111	0101	1001	0011	0001	330	031
三菱 MISHI	KENTX	0010	0001	0100	1000		310	032
廠牌機型	IC 編號	上	停	下	OFF	ON	頻率	編號/說明/備註
JANS 600	PT-2262	0011	0001	0100	1000		295	033 一正

JANS5000	HT-12E	0010	0001	0100	1000		338	034
JANS 601,603	HT-12E	0001	0010	0100	1000		308	035
JANS 800T		1FFF	F1FF	FF1F	FFF1		395	036
ROOT MODEL-A	KENTX	0010	0001	0100	1000		340	037 HT-12E:335
ROOT	HT-12E	0010	0100				317	038
ROOT	HT-12E	0001					352	039
SUPER EAGLE SE-201	VD5012	0110	0100	1000	0010	0000	330	040
JUNG YI 168	HT-12E	0001	0010	0000	0011		317	041
WK 786	HT-12E	0110	1111	0111	1110		375	042
ALARM SYSTEM	HT-12E	1010	1011	1001	1000		325	043
雷諾 RAYNOR	VD5012	1010					372	044
PATRON 303A	HT-12E	1000	0100	0010			355	045
PARTON	HT-12E	1110	1101	1111	1100		335	046
HER MEEI 555	HT-12E	1000	0100	0010	1010	0001	347	047
HER MEEI 747	HT-12E	0010	0001	0011	0000		335	048
ROOT MODEL-F	HT-12E	0010	0001	0100	1000		325	049
MS-101	HT-680	0001	0010	0100	1000		340	050
傳傑	HT-12E	1010	1001	1011	1000	0011	368	051
傳傑 J-9000	HT-12E	0010	0001	0100	1000	0110	320	052
傳令兵	HT-12E	0010	0001	0011	0000		365	053
守護神	HT-12E	1110	1111	1101	1100		360	054
勝利者 V2 VICTOR	PT-2262	1110	1101	1011	0111		295	055
PATRON 909	HT-12E	0010	0001	0011	0000		335	056
AUTOCARE	HT-12E	1101	1011	0111	1110		315	057
鐵塔 GT 2100F7	HT-12E	0001	0010	0100	1000		395	058
鐵塔 U-6000	HT-12E	1110	1001	1000	1100		320	059
金牌 DJ-520	HT-12E	1110	1111	1101	1100		330	060
獅湖 HRE-520T	HT-6014	0001	0010	0100	1000		305	061
獅湖 HRE-520T	PT-2262	0001	0010	0100	1000		295	062
HW033	HT-12E	1011	0111	1101	1110		335	063
TIAN CHERNG	HT-12E	0010	0001	0100	1000		350	064
BUTTERITY	HT-12E	1000	0100	0010	1100	0000	315	065
SCORPION DA-2001	HT-12E	1110	1111	1101	1100		330	066
中誠	AX5026	1100	1010	1000	1011	1001	276	067
CHYAN HWA	HT-12E	1011	0111	1101	1110		331	068
廠牌機型	IC 編號	上	停	下	OFF	ON	頻率	編號/說明/備註
鐵衛士 HUI CHIA	HT-12E	1101	1011	0111	1110		306	069
安進捲門	PT-2262	0001	0010	0100			358	070
友志 Y,Z	PT-2262	0001	0010	1000	0100		330	071

十戶科技	HT-600	FF1F	1FF1	F1FF	FFFF		349	072
正和捲門	PT-2262	1000	0100	0010	0001		296	073
神控	AX5026	1FFF	F1FF	FF1F	FFF1		300	074
灰豹 PANTHER	HT-12E	1000	0100	0010	0011	0000	335	075
百業 PAI YEH	HT-12E	0001	0010	0000	0011		313,295	076
守衛者 AM-805	HT-12E	0001	0010	0100	1000		295,303	077
守門將 FT-135	HS-312E	1100	1110	1101	1111		347	078
天波 PK-10T	HT-600	0111	1011	1101	1110		340	079
弘煒 HW-179T	PT-2262	F11F					320	080
守衛者	PT-2262	1000	0100	0010	0001		300	081
霹靂 PL-301 技冠	HT-6014	0000	1000	0010	1010	0100	315	081
WENSHING TX-02 文星	VD5012	0011					321,326	082 (HT12E)
全華 CH-2013	AX5326	1000	0100	0001	0010		395	083
JANS SA-636	AX5326	FFF1	F1FF	1FFF	FF1F		395	084
JANS 800T	AX5326	1FFF	F1FF	FF1F	FFF1		340	085
VICTOR V2 勝利者	PT-2262	1110	1101	1011	0111		305	086
獅湖 HRE-520T	HT-6014	1110	1101	1011	0111		295	087
獅湖 HRE-520T	PT-2262	0001	0010	0100	1000		305	088
悍將	PT-2262	0001	0010	0000	0011		358	089
安邁捲門	PT-2262	0001	0010	0100	0011		330	090
十戶科技	HT-600	111F	11F1	F1FF	FFFF		296	091
三龍行 SL-003	PT-2262	1000	0100	0010	0001		306	092
萬家堡	HT-6010	1110	1100	1101	1111		306	093
神控	AX-5326	1FFF	F1FF	FF1F	FFF1		300	094
權威	PT-2262	0011	0010	0001	0000		310,330	095 370
權威 1	PT22-62	1011	1010	1001	1000		310,330	096 370
金牌	HT-680	0001	0000	0010	0011		335	097
三陽`	AX-5326	0001	0100	0101	0010		350,330	098
裕隆	PT-2262	1000	0010	0100	0001		315	099
金爪 2900	PT-2262	0001	0100	1000	0010		330	100
正和捲門	PT-2262	1000	0100	0010	0001		306	101

內建 I.C 的種類

1. HT-12E
2. AX5326-3
3. AX5326-4
4. AX5026
5. PT2262
6. PT2242
7. HT600
8. HT680
9. HT6207
- 10.HT6010
- 11.HT6012
- 12.HT6014
- 13.MC145026
- 14.HT640
- 15.HCS SYS

HCS SYS 的資料

主機編號	品 牌	型 號	頻 率	特 徵
H0000				
H0001	路特	駿昌 166	348	4 鍵 有開關 彩色按鍵
H0002				
H0003				
H0004	茂鋒		312	4 鍵 有滑蓋
H0005				
H0006				
H0007				
H0008	長冠		358	
H0009	最佳拍檔	通用	315	4 鍵
H000A				
H000B	路特	HC-A	348	5 鍵
H000C				
H000D				
H000E	大華 TAT		315	4 鍵 銀色
H000F	日產.鈴木	VW	315 Q-RV=303	
H0010	佑享	YH-231	315	5 鍵 有天線
H0011	守門將	FT-255	360	
H0012	LINKO		348	4 鍵 HC-4K
H0013				
H0014				
H0015				
H0016				
H0017	路特	HC-A 110	348	
H0018				
H0019				
H001A				
H001B				
H001C				
H001D				
H001E				
H001F				
H0020				
H0021				

HCS SYS 的資料

主機編號	品 牌	型 號	頻 率	特 徵
H0022	上易通	DC	368	5 鍵
H0023				
H0024				
H0025				
H0026				
H0027				
H0028	指揮家	HA-57	300 HA-300=315	4 鍵
H0029	凱暉	KH	418	4 鍵 有滑蓋
H002A	格來得	BOSS	315	
H002B				
H002C	宏義	SYA-2300	346	
H002D	TOYOTA-2	2000	315	3 鍵
H002E	弘煒	199/299	320	4 鍵
H002F				
H0030	新生代	569 369 966	337	4 鍵:金時代
H0031				
H0032				
H0033				
H0034				
H0035				
H0036				
H0037				
H0038				
H0039				
H003A				
H003B				
H003C				
H003D				
H003E				
H003F				
H0101	獅湖	HRC568T	315	4 鍵 防水
H0102				
H0103	高士	GLASS	348	3 鍵
H0104				

HCS SYS 的資料

[illegible]